ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
[illegible]
ОКПО 7184889

Готовое решение RadiField

[illegible] по стандартам ГОСТ Р 51317.4.3-2006, ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3) для испытаний на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю

[illegible] **испытаний на устойчивость по стандартам ГОСТ Р 51317.4.3-2006, ГОСТ 30804.4.3-2013, ГОСТ IEC 61000-4-3-2016.** В состав системы входит базовое шасси с модульным генератором сигналов, датчиком поля и коммутатором, а также генератором ЭМ-поля, который представляет собой активную антенную решетку со встроенными в едином корпусе усилителями и двунаправленными ответвителями и измерителями мощности. В стандартный комплект поставки входит автоматизированная мачта для RadiField с возможностью изменения поляризации, которую можно использовать также и для стандартных антенн. С помощью полного комплекта программного обеспечения для испытаний ЭМС RadiMation и готового комплекта принадлежностей можно полностью автоматизировать тестирования по всем ЭМС-стандартам, используя уже имеющееся оборудование.

- [illegible] ГОСТ Р 51317.4.3-2006 [illegible]
- 61000-4-3) на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю
- IEC 61000-4-3-2016

Технические характеристики

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Дисплей (TFT, сенсорный)	7" TFT WVGA (800×480)
	[illegible] экрана	[illegible]
	Габариты	Ширина 19", 3U, 232 мм (В) x 812 мм (Г)
	Подключения	Универсальная соединительная панель
	Масса	[illegible]
	Операционная система	Linux
	Интерфейсы	RS232, USB, LAN GPIB-488
RadiField RFS2006BR	Диапазон частот	0,8 — 6 ГГц
	Напряженность	80 В/м
	[illegible] поля на 1 м	N-тип
	Макс. входная мощность	0 дБм
	Масса	11 кг
	Число внутренних измерителей мощности	2 (прямой и отраженной мощности)
	Направленный ответвитель	Встроенный
RadiTower RTW2000AR	Высота мачты	2 м
	Тип	Неотражающая
	Регулировка высоты	Ручная
	Поляризация антенны	Автоматическая
	Контроль поляризации	Горизонтальная/вертикальная
RadiGen RGN6000BR	Диапазон частот	9 кГц — 6 ГГц
	Диапазон выходной мощности	от −70 дБм до +10 дБм
	Время установки выходного уровня	400 мкс
	Выходной разъем	SMA
	Тип модуляции	Непрерывная, AM, импульсная
	Разрешение по частоте	1 Гц
RadiSense RSS2008R	Диапазон частот	20 МГц — 12 ГГц
	Диапазон измерений	от 1 до 750 В/м
	Максимальный входной уровень напряженности	1000 В/м
	Погрешность АЧХ	± 1,0 дБ
	Линейность	± 0,5 дБ+/-0,5 В/м
	Изотропное отклонение	< ± 0,25 дБ при 1ГГц
RadiSwitch RSW1022S	Частотный диапазон	DC — 18 ГГц
	Максимальная входная мощность	240 Вт
	Выходной разъем	SMA
	Количество циклов переключения	10 000 000
RadiMation RMF1001A	USB лицензия	Полный комплект