

РА1000

Описание

Количество каналов: 1, Основная точность U и I: 0,05%
показания + 0,05% диапазона, Входное напряжение: 600 В ср.
кв. (1000 В пик.), Входной ток: 20 А ср. кв. (100 А пик.), Полоса
пропускания: От 0 до 1 МГц, Шунт: 20 А и 1 А., ПО: PWRVIEW.

Корпус выполнен из алюминия (1 кг), 20 мм/ГМ, 0500 (по 0103501000) в
доставке разрешение для измерений малых токов.

ООО «Остек-Электро»

Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,

www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

ИНН 77/51483966, КПП 77/3101001, ОГРН 5147746324754,

ОКПО 17184889