



ООО «Остек-Электро»

Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,

www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

ИНН 7731483966, КПП 773101001, ОГРН 5147746324754,

ОКПО 17184889

Прецизионный измеритель LCR E4980AL



Описание

E4980AL Прецизионный измеритель LCR. Диапазон частот от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц, разрешение 4 разряда во всех поддиапазонах. Погрешность измерения 0,05%, высокая воспроизводимость результатов измерений как на нижних, так и на верхних пределах измерения импеданса.

Технические характеристики

- Частотный диапазон: от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц.
- Погрешность измерения 0,05%.
- Измерительный сигнал: напряжение от 100 мкВ до 2 В СКЗ, сила тока от 1 мкА до 20 мА.
- Напряжение смещения: 1,5 /2 В.
- Автоматический контроль уровня сигнала.
- Измерение сопротивления постоянному току.
- Свипирование по списку из 201 точки.
- Интерфейсы LAN, USB и GPIB.
- Возможность модернизации (диапазон частот, интерфейс сортировщика, интерфейс сканера).